

TESTBOY TV 333

Digitales Luxmeter

Das Testboy TV 333 ist ein digitales Luxmeter in einem handlichen und robusten Kunststoffgehäuse. Das 18mm hohe und kontrastreiche LC-Display ermöglicht ein schnelles, sicheres und genaues Ablesen der ermittelten Lichtstärke. Der Messbereich erstreckt sich von 0 bis 100.000 Lux. Durch den Einsatz einer Silizium-Fotodiode hinter einem großen Difuser, welche mittels eines Spiralkabels am Gerät angebracht ist, lässt sich uneingeschränkt aus allen Positionen die Lichtstärke messen.

Das digitale Luxmeter Testboy TV 333 ist ein hochgenaues Messgerät zur punktgenauen Feststellung der Beleuchtungsstärke und des Lichteinfalls auf eine bestimmte Fläche. Die Messung erfolgt über ein Fotoelement, das Messergebnis wird in drei Messbereichen auf dem LC-Display angezeigt. Ob beim Messen in Konferenzräumen, Klassenzimmern, Büros oder öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, das Testboy TV 333 garantiert ein sicheres und angenehmes Arbeiten. Durch die schnelle und präzise Messung kann direkt vor Ort über eventuell notwendige Maßnahmen entschieden werden.

Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie
- | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	TESTBOY TV 333
Anzeige	18 mm hohes LC-Display
Messbereich	0–100000 Lux
Stromversorgung	1x 9V
Abmessungen	168 x 168 x 155mm-
Gewicht	40 g
Lieferumfang	1x Bedienungsanleitung
Spannungsbereich	18 - 30V DC
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	9- 60V DC
Stromaufnahme	120mA
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)
Messrate	0,4 Sekunden
Überlaufanzeige	"1" Display
Zulassung	VdS, LPCB, UL & CMPP
Ausstattung	S-, D- oder U-Sockel
Blitzleistung	-
Blitzenergie	-
Blitzfarbe	-
Linsenfarbe	rot, orange, blau, grün oder klar
Linsenmaterial	-

